

**NAGRA****Nagra E**CCIR référence # 70 02006 000
NAB # 70 02008 000

Magnétophone portable monophonique

Mono bande lisse ¼"	Ecoute après bande
Conçu pour le reportage radiophonique	Haut-parleur
Une seule vitesse 19cm/s NAB ou CCIR	Modulomètre à aiguille
Une entrée micro et une entrée ligne	Autonome
Générateur de référence	Léger et robuste

Information générale

Le Nagra E est l'enregistreur le plus simple de notre gamme, sans compromis sur la qualité de fabrication ou sur les caractéristiques audio. Conçu pour le reportage radiophonique, les non techniciens apprendront très vite à l'utiliser et à l'entretenir. L'alimentation se fait par 12 piles type "D" ou par un chargeur secteur ATN-4 (# 70 14378 000). Le Nagra E dispose de son propre équipement de maintenance : un schéma décrit tous les points de mesure, le modulomètre sert de voltmètre à l'aide d'une petite sonde, un sachet contient les composants les plus critiques.

Caractéristiques

THD @ 400 Hz	< 0.9 % @ 0 dB, < 2 % @ +3 dB
Réponse en fréquence	50 - 15000 Hz +/- 2 dB
Rapport signal à bruit	62 dB ASA pondéré A
Efficacité d'effacement	> 79 dB @ 12 kHz
Pleurage et scintillement	+/- 0.1 % (norme DIN 45507)
Générateur de référence	Signal à 1 kHz 0 VU niveau - 8 dB
Générateur de calibration	Pour l'alignement des têtes : 1, 6.3 et 10 kHz @ - 12 dB
Plage de fonctionnement	- 20 à 70 °C
Autonomie	20 heures d'opération continue

Entrées / sorties

Micro	XLR 3 broches
Alimentation micro	Dynamique, "T" 12 v
Sensibilité	0.2 à 4 mV / 0 dB
Sensibilité de l'entrée ligne	2.5 mV / 0 dB
Sortie ligne	Assymétrique, $Z_{out} > 300 \Omega$, 0.94 V pour 320 nWb/m

Dimensions	315 x 226 x 104 mm, (12.4 x 8.8 x 4 inch)
Masse	5.5 kg, 12.1 lbs (piles et bandes comprises)

Accessoires

20 99032 000	ETS	Sacoche en tissu souple, avec bretelle QHC-2
70 98254 000	PA-4	Lot de batteries 4 Ah
70 13908 000	CS	Câble de sortie ligne 3 m (10 ft), 2x3 fiches banane

Nagravision SA audio@nagra.com
Route de Genève www.nagra.com
221033 Cheseaux
Switzerland
Tel + 41 21 732 01 01
Fax + 41 21 732 02 12

Agent Nagra